

XS WIRELESS 2 LAVALIER SET

XSW 2-ME2



CHARAKTERYSTYKA

Zainspiruj swoją publiczność. Najwyższy poziom elastyczności zastosowań dla wszystkich tych, którzy chcą zrobić krok dalej. System XS WIRELESS 2 jest odpowiedzią na bardziej zaawansowane wymagania. Oferuje on intuicyjny wyświetlacz LCD pozwalający na manualne dokonywanie zmian w większej liczbie opcji, a także 12 kompatybilnych kanałów w stabilnym paśmie UHF, co pozwala lepiej funkcjonować w ciężkich warunkach scenicznych.

Zestaw XS WIRELESS 2 LAVALIER SET jest łatwym w użyciu kompleksowym systemem bezprzewodowym przeznaczonym dla prezenterów oraz moderatorów, który umożliwia przeprowadzenie doskonałych, ciekawych i inspirujących prezentacji. W zestawie znajduje się stacjonarny odbiornik, który pozwala na szybką konfigurację systemu oraz bezproblemową i intuicyjną jego obsługę, a jego uzupełnieniem jest kompaktowy nadajnik typu bodypack oraz niemalże niewidoczny przypinany mikrofon. Odbiornik ma solidną metalową obudowę, a w zestawie znajduje się zestaw montażowy rack.



ZAKRES DOSTAWY

- Odbiornik EM-XSW 2
- Nadajnik typu bodypack SK-XSW
- Mikrofon typu lavalier ME 2-2
- Zasilacz sieciowy NT 12-5 CW
- 2 baterie AA
- Zestaw montażowy rack
- Pokrowiec
- Instrukcja obsługi

WŁAŚCIWOŚCI

- Kompaktowy mikrofon typu lavalier zapewniający wysoki poziom zrozumiałości mowy oraz lekki nadajnik bodypack
- Odbiornik różnicowy (True Diversity) umieszczony w metalowej obudowie
- Zewnętrzne anteny
- Automatyczne zarządzanie częstotliwościami transmisji oraz ich synchronizacja za pośrednictwem zdalnego kanału w celu zapewnienia szybkiej i łatwej konfiguracji
- Pełne strojenie w szerokim zakresie częstotliwości UHF
- Dołączony zestaw montażowy rack
- Do 12 kompatybilnych kanałów

AKCESORIA / CZĘŚCI ZAMIENNE

- Zasilacz sieciowy NT 12-5 CW
- Mikrofon lavalier ME 2-2

Więcej informacji na temat akcesoriów i części zapasowych można znaleźć na stronie internetowej www.sennheiser.pl

WARIANTY PRODUKTU

- | | | |
|----------|--------------|--|
| ■ 507122 | XSW 2-ME2-A | Zakres A: 548 - 572 MHz |
| ■ 507123 | XSW 2-ME2-B | Zakres B: 614 - 638 MHz |
| ■ 507124 | XSW 2-ME2-C | Zakres C: 766 - 790 MHz |
| ■ 507125 | XSW 2-ME2-D | Zakres D: 794 - 806 MHz |
| ■ 507126 | XSW 2-ME2-E | Zakres E: 821 - 832 MHz, 863 - 865 MHz |
| ■ 507127 | XSW 2-ME2-GB | Zakres GB: 606 - 630 MHz |
| ■ 507128 | XSW 2-ME2-K | Zakres K: 925 - 937,5 MHz |

w zestawie z dookólnym mikrofonem pojemnościowym ME2-2
w zestawie z dookólnym mikrofonem pojemnościowym ME2-2
w zestawie z dookólnym mikrofonem pojemnościowym ME2-2
w zestawie z dookólnym mikrofonem pojemnościowym ME2-2
w zestawie z dookólnym mikrofonem pojemnościowym ME2-2
w zestawie z dookólnym mikrofonem pojemnościowym ME2-2
w zestawie z dookólnym mikrofonem pojemnościowym ME2-2

OPAKOWANIA

Karton zbiorczy 3 szt.

507122 XSW 2-ME2-A EAN: 4044155213867, UPC: 615104279377	507123 XSW 2-ME2-B EAN: 4044155213874, UPC: 615104279391
507124 XSW 2-ME2-C EAN: 4044155213881, UPC: 615104279414	507125 XSW 2-ME2-D EAN: 4044155213898, UPC: 615104279421
507126 XSW 2-ME2-E EAN: 4044155213904, UPC: 615104279483	507127 XSW 2-ME2-GB EAN: 4044155213911, UPC: 615104279490
507128 XSW 2-ME2-K EAN: 4044155213928, UPC: 615104279506	

XS WIRELESS 2 LAVALIER SET

XS W 2-ME2



DANE TECHNICZNE

SYSTEM (XS W 2-ME3)

Modulacja	szerokopasmowa FM
Zakresy częstotliwości	A: 548-572 MHz, GB: 606-630 MHz B: 614-638 MHz, C: 766-790 MHz D: 794-806 MHz, E: 821-832 MHz, 863-865 MHz K: 925-937,5 MHz
Szerokość pasma przełączania	do 24 MHz
Częstotliwości	8 banków częstotliwości, każdy z maksymalnie 12 presetami fabrycznymi kanałów
Odstęp sygnał/szum	≥ 103 dBA
THD	≤ 0,9%
Zakres temperatury	pracy: 0°C do +40°C przechowywania: -20°C do +70°C
Synchronizacja nadajnika	2,4 GHz, OQPSK małej mocy (aktywne tylko podczas synchronizacji)

ODBIORNIK (EM-XSW 2)

Technologia odbiornika	podwójna superheterodyna
Sposób odbioru	układ różnicowy (True Diversity)
Czułość (przy odchyleniu szczytowym)	< 3 µV dla 52 dB(A)rms S/N
Charakterystyka częstotliwościowa AF	50 do 16000 Hz (-3 dB)
Maks. napięcie wyjściowe AF (przy odchyleniu szczytowym, 1 kHz AF)	gniazdo jack 1/4" (6,3 mm) (niesymetryczne): +6 dBu, gniazdo XLR (symetryczne): +12 dBu
Zakres regulacji audio	40 dB, w krokach co 5 dB
Zasilanie	12 V DC nominalnie / 300 mA
Próg Squelch	regulowany od 3 dBµV do 28 dBµV (połączony z sygnałem pilota)
Poziom sygnału Line/Mic	20 dB, przełączalny
Materiał obudowy	wytrzymała obudowa z metalu
Wymiary (S x H x D)	około 200 x 42 x 127 mm
Masa	około 680 g

NADAJNIK BODYPACK (SK-XSW)

Moc wyjściowa RF	10 mW
Charakterystyka częstotliwościowa AF	Line: 50 - 16000 Hz Mic: 50 - 16000 Hz
Wejście audio	gniazdo jack 3,5 mm
Maks. napięcie wejściowe (Mic/Line) @3% THD	typowo 1 V rms Mic / typowo 2,6 V rms Line przy czułości -30 dB
Zasilanie	2 baterie AA, 1,5 V
Czas pracy	około 10 godzin
Zakres regulacji czułości nadajnika	0 do -30 dB, regulowane w krokach co 10 dB
Obudowa materiału	wytrzymałe tworzywo ABS
Wymiary (S x W x G)	około 71 x 96 x 28 mm
Masa	około 95 g

MIKROFON LAVALIER (ME 2-2)

Konstrukcja przetwornika	pojemnościowy, wstępnie spolaryzowany
Czułość	20 mV/Pa
Charakterystyka kierunkowości	wszechkierunkowa
Maks. SPL	130 dB

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

ZŁĄCZA

ODBIORNIK



DOSTĘPNE ZESTAWY XS WIRELESS 2

- XS W 2 VOCAL SET
e835 (super dynamiczny, kardiodalny)
lub e865 (pojemnościowy, superkardio-
dalny)
- XS W 2 INSTRUMENT SET
- XS W 2 HEADMIC SET
- XS W 2 LAVALIER MIC SET

DOSTĘPNY RÓWNIEŻ SYSTEM XS WIRELESS 1

Zacznij przygodę z łącznością bezprzewodową. Sięgnij po system XS WIRELESS 1 i zaufaj niezawodnej transmisji mając do wyboru maksymalnie 10 kompatybilnych kanałów w stabilnym paśmie UHF.

- XS W 1 VOCAL SET
- e825 (dynamiczny, kardiodalny) lub
e835 (super dynamiczny, kardiodalny)
- XS W 1 INSTRUMENT SET
- XS W 1 HEADMIC SET
- XS W 1 LAVALIER MIC SET
- XS W 1 BRASS SET



Aplauz Sp. z o.o., ul. Graniczna 19, 05-092 Łomianki
tel./fax (22) 751 42 39, 751 42 44
<http://www.sennheiser.pl> aplauz@aplauzaudio.pl

SENNHEISER