

MZA 900 P/MZA 900 P-4

Mikrofony | Mikrofony miniaturowe

Art.-Nr 500226

Opis

MZA 900 P(P-4) jest adaptorem służącym do podłączenia pojemnościowego mikrofonu miniaturowego ze złączem jack 3,5mm lub złączem specjalnym 3-pin do urządzenia ze standardowym wejściem mikrofonowym XLR-3 z zasilaniem Phantom 12 – 48 V.



Dane techniczne

Pasmo przenoszenia m.cz. 20 – 20 000 Hz (-1 dB)
 Wzmocnienie 0 dB/ -12 dB z tłumikiem
 Napięcie wyjściowe ...1,8 V (P-48 V) 0,6 V (P-12 V) przy wzm. 0dB
 Impedancja znamionowa 100 Ω
 Min. impedancja obciążenia 5 kΩ przy wzm. 0 dB
 2 kΩ przy wzm. -12 dB
 Zasilanie /pobór prądu Phantom 12 – 48 V/ 2,6 – 2,8 mA
 Wymiary netto Ø 19/26 x 100 mm
 Masa ok. 60 g
 Zakres temperatur pracy -20 60 °C

Cechy

- Solidna metalowa obudowa
- Symetryczne, beztransformatorowe wyjście sygnałowe
- Przełączane wzmocnienie 0 dB/-12 dB
- Załączany filtr dolnozaporowy 125 Hz (-3 dB), 12 dB/oct.
- Dwukolorowa dioda LED do sygnalizacji stanu pracy: uszkodzenie kabla/obecność zasilania Phantom/przesterowanie audio

- Wyposażenie: MZA 900 P adaptor

Warianty

- **MZA 900 P** adaptor ze złączem jack 3,5 mm Art Nr 500226
- **MZA 900 P-4** adaptor ze złączem specjalnym 3-pin Art Nr 500872